



1. Fabrieksinstellingen herstellen

Stop de stekker van de transformator in het stopcontact en houd de knop "OK" 5 seconden ingedrukt. De klok toont 88:88. Na 1 seconde wordt de klok automatisch gezet op 12:00.

2. Lokale tijd instellen

Druk op de knop "P". Indicator "P" gaat wit oplichten. De "AM/PM" indicator zal beginnen te knipperen. Kies AM of PM d.m.v. het drukken op de knoppen "Δ" of "▽" en bevestig met de "OK" knop. Vervolgens begint het uur te knipperen. Stel het juiste uur in d.m.v. het drukken op de knoppen "Δ" of "▽" en bevestig met de "OK" knop. Hierna zal de minuten knipperen. Stel de juiste minuten in. d.m.v. het drukken op de knoppen "Δ" of "▽" en bevestig met de "OK" knop. De lokale tijd is nu ingesteld.

3. Mode kiezen per zone

Druk op de knop "Zone 1" of "Zone 2" om de verlichting in te stellen. Druk meerdere keren op dezelfde knop om door de volgende modi te schakelen:

- OFF (uit) – De verlichting blijft uit.
- ON (aan) – De verlichting blijft aan.
- DUSK/DAWN (schemer tot zonsopgang) – Licht gaat aan bij schemer en uit bij zonsopgang.
- 2, 3, 4, 6, 8 (schemer tot xH) – Licht gaat aan bij schemer en uit na 2, 3, 4, 6 of 8 uur.
- DUSK/TIMER (schemer tot timer) – Licht gaat aan bij schemer en uit op de ingestelde tijd.

De tijd waarop het licht uit gaat stel je als volgt in:

Druk op de "OK" knop. De klok toont OFF. Druk vervolgens nogmaals op de "OK" knop. De klok toont 12:00 (bij de 1ste keer). De "AM/PM" indicator zal beginnen te knipperen. Kies AM of PM d.m.v. het drukken op de knoppen "Δ" of "▽" en bevestig met de "OK" knop. Vervolgens begint het uur te knipperen. Stel het juiste uur in d.m.v. het drukken op de knoppen "Δ" of "▽" en bevestig met de "OK" knop. Hierna zal de minuten knipperen. Stel de juiste minuten in. d.m.v. het drukken op de knoppen "Δ" of "▽" en bevestig met de "OK" knop. De tijd waarop het licht uit gaat is nu ingesteld.

- TIMER (timer aan en uit) – Licht gaat aan en uit volgens de ingestelde tijden, ongeacht het omgevingslicht.

De tijd waarop het licht aan en uit gaat stel je als volgt in:

Druk op de "OK" knop. De klok toont ON. Druk vervolgens nogmaals op de "OK" knop. De klok toont 12:00 (bij de 1ste keer). De "AM/PM" indicator zal beginnen te knipperen. Kies AM of PM d.m.v. het drukken op de knoppen "Δ" of "▽" en bevestig met de "OK" knop. Vervolgens begint het uur te knipperen. Stel het juiste uur in d.m.v. het drukken op de knoppen "Δ" of "▽" en bevestig met de "OK" knop. Hierna zal de minuten knipperen. Stel de juiste minuten in. d.m.v. het drukken op de knoppen "Δ" of "▽" en bevestig met de "OK" knop. De tijd waarop het licht uit gaat is nu ingesteld. Vervolgens zal de klok OFF tonen. Doorloop dezelfde stappen zoals hierboven is aangegeven om de tijd in te stellen waarop het licht uit gaat. De tijden zijn dan ingesteld.

4. Testmodus

Houd de knop "Δ" 5 seconden ingedrukt tot de klok "test" wit oplicht. Hiermee controleer je direct of de lichtsensoren goed werkt. Er is geen vertraging in deze modus.

5. Slaapstand

Na 2 min zonder aanraking schakelt het scherm uit om energie te besparen. Raak de "OK" knop aan om het scherm weer in te schakelen.

6. Secundaire zekering

De transformator schakelt automatisch uit bij kortsluiting of overbelasting. De witte knop aan de onderzijde komt omlaag. Druk deze in om de transformator te resetten.