




## Cree LED veranda inbouwspot Pals ab | warmwit | set van 6, 8, 10 of 12 stuks

### Product afbeeldingen





## Korte omschrijving

---

Deze AB set met Cree LED inbouwspots uit de Pals serie is speciaal ontworpen voor in veranda's. De inbouwspots zorgen ervoor dat de veranda's mooi worden verlicht. De spots zijn te krijgen in sets van 6, 8, 10 of 12 dimbare inbouwspots (3 watt). Een parallel transformator met connector en een Hamulight afstandsbediening zitten in deze set inbegrepen. Deze set is uitermate geschikt voor houten veranda's, maar ook voor aluminium veranda's kun je deze set gebruiken.

## Omschrijving

---

De inbouwspots uit deze Pals AB set hebben een inbouwmaat van 30 mm, een hoogte van 30 mm en een diameter van 38 mm. Met deze afmetingen zouden de inbouwspots in de meeste veranda's goed passen. Deze spots hebben een warmwitte lichtkleur (2700k) en zullen daarom een warme sfeer creëren in jouw veranda. Iedere spot heeft een 5 meter enkelgeïsoleerde kabel. Het voordeel van een enkelgeïsoleerde kabel is dat de kabel dunner is, waardoor je maar kleine gaten in de liggers van jouw veranda hoeft te boren, waar de kabel doorheen past. Hierdoor behoudt jouw veranda ook zijn stevigheid.

De Hamulight afstandsbediening zit in deze set inbegrepen. Hiermee kun je de inbouwspots aan- en uitzetten en dimmen. Je ontvangt bij deze set ook een afstandsbediening houder inclusief bevestigingsmateriaal. Ook de batterijen voor de afstandsbediening worden standaard meegeleverd. Buiten de afstandsbediening krijg je ook een transformator en een parallel connector. De bijgeleverde transformator zorgt ervoor dat de 230 volt wordt omgezet naar laagspanning. De inbouwspots dien je in de parallel connector te pluggen.

Mocht je de transformator en de connector veilig willen wegwerken kun je hiervoor een wandbox bestellen. Gaten om de inbouwspots in weg te werken maak je met een gatenzaag (afmeting 30 mm). En is 5 meter kabel per spot niet genoeg dan kun deze verlengen met een verlengsnoer. Al deze toebehoren dien je apart te bestellen.

Tip: zorg ervoor dat je de transformator en connector veilig wegwerkt en dat je er altijd nog bij kunt komen.

Op de inbouwspots uit deze set zit 3 jaar garantie. Heb je verder nog vragen? Lees dan de productspecificaties en bekijk het productfilmpje. En wil je jouw veranda verlichten met meer dan 12 inbouwspots? Neem dan even contact op met onze LED specialisten. Zij adviseren jou hoe je dit het beste kunt doen.

## Specificaties

Artikelnummer	L2160
EAN code	7435124541567
Merk	Hamulight
LED chip	Cree
Kleur spot	Aluminium
Geschikt voor	Binnen & buiten
Verbruik per LED	3 watt
Ingangsspanning	230V AC
Lichtkleur	Warmwit (2700K)
Lumen per LED (inclusief lens)	155 lm
Kleurweergave (CRI)	>92
Lichthoek	45 graden
Dimbaar	Ja
Kantelbaar	Nee
Bekabeling per LED	500 cm
Transformator nodig?	Ja (standaard bijgeleverd)
Afmetingen transformator	205 x 50 x 28mm
Bereik afstandsbediening	10 meter
Schakeling	Parallel
Diameter	38 mm
Hoogte	30 mm
Inbouwmaat	30 mm
Materiaal	Aluminium
IP waarde	Spots: IP44, Trafo: IP44
Keurmerk	CE, Rohs
Garantie	Spots: 3 jaar, Trafo: 2 jaar
Energietabel oud	A+
Energietabel nieuw	G

## Kleuren

---

Maak hier jouw keuze:

6 stuks

8 stuks

10 stuks

12 stuks