





Cree LED Wegeleuchte Gondomar | Warm Weiß | 2 x 2 Watt | 24 Volt

Produktbilder



Kurze Beschreibung

Die Cree LED-Wegeleuchte Gondomar eignet sich für die Beleuchtung eines Gehweges oder einer Einfahrt. Sie können diese Lampe aber auch zur Beleuchtung von Pflanzen verwenden. Es gibt 2 eingebaute Strahler mit je 2 Watt. Die Wegeleuchte Gondomar ist Teil unseres 24-Volt-Gartenbeleuchtungssystems.

Beschreibung

Wenn Sie einen Gehweg oder Ihre Einfahrt schön beleuchten wollen, dann ist diese stilvolle Lampe ein Muss für Sie. Die Gondomar-Lampe ist 70 cm hoch und strahlt ein warmweißes Licht (2700k) aus. Im oberen Teil dieser Lampe befinden sich 2 LED-Strahler mit je 2 Watt. Die Lampe hat ein Kabel von 1 Meter.

Die Wegeleuchte Gondomar ist Teil des 24-Volt-Gartenbeleuchtungssystems. Das bedeutet, dass Sie für den Betrieb dieser Lampe einen 24-Volt-LED-Transformator benötigen. Sie können zwischen dem 24-Volt-LED-Transformator und dem Astro 24-Volt-LED-Transformator wählen. Der 24-Volt-LED-Transformator sorgt dafür, dass die eingehenden 230 Volt in Niederspannung (24 Volt) umgewandelt werden. Der Astro LED-Transformator 24-Volt tut dies auch, aber dieser Transformator kann auf 5 verschiedene Positionen programmiert werden und die Beleuchtung betreiben (oder betreiben lassen). An beide Transformatoren können Sie verschiedene 24-Volt-Gartenbeleuchtungen mit einer Leistung von bis zu 80 Watt anschließen. Beide Transformatoren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie also noch keinen 24-Volt-Transformator besitzen, müssen Sie einen der beiden Transformatoren in den Warenkorb legen.

Sie können unsere Stehlampen auf verschiedene Arten bedienen. Die Optionen sind unten aufgeführt:

- Fernbedienung Moon (erfordert Wifi Garten LED-Empfänger)
- Druckdimmer / Fernbedienung Novex (erfordert Wifi Garten LED-Empfänger)
- Unsere App (erfordert Wifi Garten LED-Empfänger)

Mit dem Kauf des WIFI-Garten-LED-Empfänger erhalten Sie kostenlosen Zugang zu unserer App. Um Moon und Novex zu benutzen, müssen Sie den Wifi-LED-Garten-Empfänger zusätzlich zu dem jeweiligen Artikel in Ihren Warenkorb legen.

Tipp: Das 24-Volt-Gartenbeleuchtungssystem ist ideal, um mehrere Gartenleuchten aus dem 24-Volt-System miteinander zu kombinieren.

Für weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an unsere LED-Spezialisten, aber sehen Sie sich auch die Produktspezifikationen der Gondomar LED-Wegeleuchte an. Vielleicht wird das Ihre Frage beantworten.

Zusätzliche Information

EAN Code	7435124533500
Artikelnummer	L2202
Marke	Hamulight
Geeignet für	Außenbeleuchtung
Verbrauch	2x2 Watt
Eingangsspannung	24V DC
LED Chip	Cree
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	Warm Weiß (2700K)
Lumen pro LED (einschließlich Linse)	300 lm
Farbwiedergabe (CRI)	>92
Strahlungswinkel	25 Grad
Verkabelung per LED	100 Cm
Transformator notwendig?	Ja
Länge	50 mm
Breite	95 mm
Höhe	700 mm
Material	Aluminium
IP Wert	IP65
Kennzeichnung	CE, Rohs
Garantie	5 Jahr
Farbe Strahler	Aluminium
Energielabel alt	A++
Energielabel neu	G